

PRESIDENT

WILLIAM II

AM / FM

12 / 24 V

**SIMPLY
CORDLESS**



Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

Réf. TXPR194



- MICROPHONE SANS FIL
- AFFICHEUR COULEUR
- BACKLIGHT (Rétroéclairage du clavier)
- NRC / ANL
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- Scan / Skip
- Verrouillage des touches
- Vox (fonction mains-libres)
- 7 Couleurs d'affichage
- Bip de touches / Roger beep
- Speaker (Haut-parleur)
- Eco mode

...

- Accessoires inclus :
 - 1 Microphone electret
 - 1 Support
 - 1 Berceau avec vis de fixation
 - 1 Cordon d'alimentation avec fusible
 - 1 Dongle
 - 1 Câble de charge

Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com

2333/04-25 - C0522



WILLIAM II

Fonctions

1) MARCHE/ARRÊT
2) SÉLECTEUR DE CANAUX ~ SCAN
3) AFFICHEUR
4) VOLUME
5) F - CANAUX PRIORITAIRES ~ LOCK ~ SKIP
6) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
7) AM/FM ~ VOX ~ VOX SET ~ LOCK ~ MENU
8) NRC ~ NRC SETTING
9) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk)
10) PRISE DE CHARGE USB
11) PRISE DONGLE 6 BROCHES
12) P (Pairing)
13) PRISE DONGLE 6 BROCHES
14) VOYANT D'ÉTAT

A) ALIMENTATION (13,2 V / 26,4 V)
B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE OPTIONNEL (8 Ω, Ø3,5 mm)
D) PRISE POUR MICROPHONE VOX OPTIONNEL (Ø 2,5 mm)

FUNCTIONS	
5 + 7	Enter Menu
5 + 7	Enter VOX setting
5 + 8	Enter NRC setting
5 & 7	LOCK

1) GÉNÉRALES :

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (mm) : 115 (L) x 140 (P) x 45 (H) (Black box)
58 (L) x 40 (P) x 100 (H) (Micro)
- Poids : ~ 600 g (Black box) / ~ 130 g (Micro)
- Accessoires inclus : 1 micro Electret UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible, 1 Dongle, 1 câble de charge

2) ÉMISSION :

- Tolérance de fréquence : ± 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W (AM/FM)
- Émissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du micro : 7 mV
- Consommation : < 2,3 A max. avec modulation (13,2 V)
< 1,3 A max. avec modulation (26,4 V)
- Distorsion max. du signal modulé : 2 %

3) RÉCEPTION :

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV -113 dBm (AM)
0,35 µV -116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 2,5 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 210 ~ 620 mA max. (13,2 V)
110 ~ 310 mA max. (26,4 V)

Caractéristiques

